

#### **DATA SHEET**

ALAAA1150252 - Candeeiro LED 10-100W MILAN Driver programável Philips Xitanium, Branco neutro

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:





































### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	100
Fluxo luminoso (lm)	16000
Ângulo de Abertura (°)	143
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IK	IK09
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	85V-265V
CRI	70
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Philips
DRIVER Fabricante	Philips
CHIP Tipo	SMD3030
Ciclos de ligado	100000
Temperatura de Trabalho	-15°C +70°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco neutro
Fator de Potência	0.98
Frequência de Trabalho	50/60Hz

#### **DETALHES:**

Oferece um acender instantâneo e grande potência, sendo là substituta ideal para as antigas Candeeiros de mercúrio (Proibido em EU desde o 2015), melhorando a qualidade da luz e reduciendo Notavelmente Sua consumo energético. O Candeeiro dispõe de diodo SMD 3030-2 (duplo núcleo) LUNEOX de Philips com

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

# A great

#### **DATA SHEET**

ALAAA1150252 - Candeeiro LED 10-100W MILAN Driver programável Philips Xitanium, Branco neutro

rendimento de 160lm/W e driver programável PHILIPS XITANIUM

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.





ALAAA1150252 - Candeeiro LED 10-100W MILAN Driver programável Philips Xitanium, Branco neutro

#### **GALERIA DE IMAGENS:**







